TR8407 腕带/静电鞋测试仪

Wrist Strap & Footwear Tester



人体综合测试仪适用每日人员上线前测试，检验员工佩戴的防静电手腕带，脚腕带/鞋，确保有效，并符合相应防静电(ESD)标准。9V干电池供电可用于易燃易爆防静电场合，如烟花爆竹仓库车间、电子厂、化工企业、军工单位、小化危场所、民用爆炸物品储存仓库等使用场所。

特色功能

- 单脚测试
- 支持9V干电池供电
- 二种可选测试模式：仅腕带，仅鞋
- 测试结果以报警和LED灯颜色指示信号
- 提供上下限数值，可订制修改
- 可用于易燃易爆防静电场合
- 符合ANSI/ESD S20.20防静电标准测量要求

防静电手腕带测量展示



产品规格

型　　号	TR8407
手腕带合格范围	750KΩ～10MΩ
静电鞋合格范围	750KΩ～100MΩ（可定制范围）
测试精度	±10%
读数显示	LED指示灯
LED 颜色	绿色为合格、红色为不合格
测量模式	手腕带、鞋，二档选择
输出信号	无
报　　警	内部蜂鸣器
尺　　寸	测试仪：160(W) x 100(L) x 40(H)mm 脚踏板：400(W) x 400(L) x 20(H)mm
重　　量	5.6Kg
电　　源	9V 电源 或 外部适配器 AC/9VDC（选购）
保　　修	一年有限保修

Sales@tronovo.com or Call Customer Service at 0512-66559708